Gamme de produit

PA-RACK

Type

RM-PA-T12

Modèles pris en charge PALO ALTO NETWORKS ION 1200-S

DIMENSIONS	1U
COULEUR	RAL 9005 Black
DIMENSIONS DU PRODUIT (hauteur x largeur x profondeur)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirez les 3 boulons situés au bas de votre Palo Alto.
2. Placez votre Palo Alto sur le rack avec les connecteurs face à l'avant en inclinant légèrement l'appareil et en poussant d'abord à droite puis à gauche.
3. Fixez l'appareil avec les 3 boulons fournis depuis le bas du rack.
4. Pour installer l'alimentation, passez les attaches zippées par les trous désignés, placez l'alimentation sur le rack entre les attaches zippées et serrez fermement.
5. Guidez le câble d'alimentation à travers le trou désigné et connectez-le à votre appareil Palo Alto.
6. Fixez le câble avec l'attache zippée sur le rack à côté de l'alimentation et attachez l'excédent de longueur du câble d'alimentation avec une attache zippée.
7. Répétez les étapes 4 à 6 si une alimentation redondante est utilisée.
8. Placez votre PA-Rack dans votre rack de 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	PA-Rack
1	PA-Rack plaque d'extension
6	Attaches
3	Boulons UNC6-32

Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

18-06-2024

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT